

□ CAMARA DOMO AVC489



AVC489 Cámara Antivandálica!!

Gracias a su entrada de alarma externa, la cámara AVC489A es capaz de enviar una notificación al DVR y este a su vez envía un Push Video a su dispositivo móvil compatible.

La cámara AVC489 tiene la función PUSH VIDEO con la utilización de una alarma externa y trabajando en conjunto con los dvr de la serie AVD.

La cámara AVC489A cuenta con el protocolo DCCS (Sistema de Comunicación entre DVR y Cámara) con el cual usted ahorra en cableado y tiempo al no tener que cablear los datos a través del RS485 para tener comunicación entre la cámara y el DVR, además, permite utilizar cableados ya existentes de coaxial sin tener que modificar las instalaciones. Con el protocolo DCCS le permite una instalación fácil y rápida.

Funciones de AVC489ZA

Resolución de 600 TVL con excelente calidad de imagen.

Carcasa a prueba de vandalismo

Lente varifocal 3.8mm ~9.5 mm

Principales Características:

Entrada de alarma exterior (se le pueden conectar contactos secos o alarma PIR alámbricos).

DSP Sony EFFIO.

Comunicación DCCS para notificaciones de alarma al DVR.

Alta Resolución: 600 TVL.

Lente Varifocal de 3.8MM a 9.5MM.

Ángulo de apertura de 84.5° a 36°.

Número de píxeles: 768 (H) x 494 (V)

Domo Antivandálico.

Obturador electrónico: 1/60 (1/50) a 1/100,000 seg.

Modo de Iris Automático.

Mínima iluminación requerida 0.05 Lux.

Voltaje de alimentación: 12VCD

Salida de Video de 75 ohms.


Consumo de energía: 75mA.

Dimensiones: 124.3mm x 92mm


PUSH NOTIFICATION



1.- Active la función de PUSH NOTIFICATION



2.- Una vez detectado movimiento el DVR envía una alerta al iPhone.



3.- Visualice el evento , puede retrasar, adelantar y pausar el video.